



Specificaties Nordlux LED Wandlamp Omar Wit 3.2W 320lm 41D - 827 Zeer Warm Wit | Dimbaar - Kantelbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |   |
|------------------|---|
| Artikelnummer    | 244244  |
| EAN              | 5704924005428   |
| Merk             | Nordlux   |
| Fabrikantnaam    | OMARI wall spotlight 3W/300lm/2700K/320°/90° tiltable |
| Garantie         | 5 jaar  |
| Levensduur (uur) | 25000   |

## Technische Informatie

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Technologie             | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)      | 220-240                     |
| Dimbaar                 | Dimbaar met Touch           |
| Inclusief Lamp          | Ja                          |
| Aantal benodigde lampen | 3                           |
| Lumen per watt          | 100                         |
| Gradenbundel (graden)   | 41                          |
| Kleurcode               | 827 Zeer Warm Wit           |
| Lichtkleur (Kelvin)     | 2700 Zeer Warm Wit          |
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur              | Wit                         |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                |

|            |             |
|------------|-------------|
| Kantelbaar | Ja          |
| Montage    | Muurmontage |

## Armatuur Informatie

---

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Armatuur Aansluiting | Stekker, EU            |
| IP-Waarde            | IP20 - Bijna stofdicht |
| Kleur Armatuur       | Wit                    |
| Behuizing            | Metal                  |
| Kleur behuizing      | Wit                    |

## Afmetingen

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Lengte (mm)   | 120 |
| Breedte (mm)  | 70  |
| Hoogte (mm)   | 120 |
| Diameter (mm) | 30  |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|